?

?????????? ???????? (power meter AQ2170) AQ 2170 Yokogawa



-70…+10 ???, ??????? FC

???????: ??? ????????
????:
???? ?? ???????:

????: 58500,00 ???.

[??????? ?????? ?? ????? ??????]

??????????????: Yokogawa

????????

?????????? ???????? Yokogawa AQ2170 (-70…+10 ???, ??????? FC)

Yokogawa AQ2170 – ??? ????? ????????? ??????????? ?????????? ????????. ? ????? ?????? ??? ??????:
??????????? ?????????? ???????? Yokogawa AQ2170 (- 70 … + 10 ???);
?????????? ??????? ???????? Yokogawa AQ2170H (-570 … + 26 ???).
?????????? ???????? AQ2170 ????????? ??????????, ??? ????? ?????????? ? ?????? ? ????????????? ????????? ???????. ??? ???????
???????????? ????????? ??? ???????????? AA.
? ???????? ???????? ?????? ???????? ??? ???? ???????????????? ????? ????????.

??????????? ??????????????:

????? ???? ??? AQ2170: 850/1300/1310/1490/1550/1625/1650 ??
????? ???? ??? AQ2170?: 1310/1490/1550/1625/1650 ??
????????????: InGaAs
??????????? ??????? ??? AQ2170: SM (ITU-T G.652),
GI (50/125), GI (62.5/125)
??????????? ??????? ??? AQ2170?: SM (ITU-T G.652)
?????????? ??????: FC, SC, LC, 2.5 ??, 1.25 ??
???????? ???????? ??? AQ2170: -70…+10 ??? -???????? ???????? ??? AQ2170?: -50…+26 ???
??????? ????? ??? AQ2170: -60 ???
??????? ????? ??? AQ2170?: -40 ???
??????????? ?????????: ± 5%
?????????? ??????? ??? AQ2170: 0,01 ?? (> -60 ???), 0,1 ?? (? -60 ???)
?????????? ??????? ??? AQ2170?: 0,01 ?? (> -40 ???), 0,1 ?? (? -40 ???)
??????? ?????????: ??????????: ???, ???, ????; ?????????????: ??
?????????: ?????????? CW, ?????????????? CHOP (270 ??, 1 ???, 2 ???)
???????? ?????????: 150 ??
????? ?????????: ??????????, ?????????????
??? ???????: ??? 4 ??.
????? ??????: 40 ?.
?????????? ???????: ?????????????? ????? 10 ???

???????? ???????: ????????? ??????? ??????
??????? ?????????? ?????: ????????????: ???????????? -10…50??, ????????? 20…80%, ????????: ???????????? -20…70??, ????????? 5…95%
???????????? ??????????: ?????????? ????? RoHS, WEEE, REACH, ???????????? CE marking, C-tick, KC
??????? ? ???: 63?116?35 ??, 160 ?

??????? ????????????:

?????????? ???????? Yokogawa AQ2170/AQ2170H - 1 ??
??????? AAA - 4 ??
????????? ?????? - 1 ??
???? - 1 ??
?????? ??? ????????? - 1 ??
??????? ??????? FC - 1 ??
??????? ??????? SC - 1 ??
??????? ??????? LC - 1 ??
??????? ??????? 2.5 ?? - 1 ??
??????? ??????? 1.25 ?? - 1 ??
?????????? ???????????? ?? ?????????? ????? (CD) - 1 ??
?????????? ???????????? ?? ??????? ????? - 1 ??

??????

??? ??????? ?? ???? ??????.