
?

?????????? ???????????? (? 057) ANRITSU C-057





SM 1310/1550/1625nm, PM, SLS, FC

???????: ??? ????????
????:

??????? ?????? ?? ????? ??????

?????????????: ANRITSU

????????

???????? Anritsu ???????????? ????? ??????? ?????????? ?????????????? MT9083A/?/? ACCESS Master. ???????????? ???????? ????????????????????? ? ?????? ???????? ????????????? ???????, ??????????? ??? ??????? ? ???????????? ?????? ???? ?????????? ????? ?????. ?????? ?????????? ?????????? ??? ?????? ?? ????????, ??????? ????? ??????????, ?????? ? ??????? ??????, ? ??????? ???? ??????????? ????????????? ??????? ??????? ?? ????????????? ?????? ? ????? ????? ????? ????????????? ???????. ????????????? MT9083 ????????? ????????? ?????? ???? ? ????? PON, FTTx, CATV, LAN, ????????? ?????????? ?????. ??? ??????? ? ???????????? ???????????? ??? ??????? ????????? ?????, ???????????? MT9083 ?? Anritsu ???????????? ????? ???? ??????????.

???????? ???????????:

1. ??????? ?????, ?????????? ? ?????? ????? 15 ???. ????? ?????????.

2. ????? ?????? ?? ??????? 8 ?????.

3. ??????????? ?????? ????????? ????????? ?????? ? ????????.

4. ??????? ??????????? ??????????? ? ??????? ??????? ????????????? ??????? ? ?????????? ??????? ???? ? ???????????? ?????????? ????????? ?????????? ??????? ???????.

6. ?????? ??????????? ??????????? ??? ???????, ??? ????? ????????? ?????????? ???????, ????? ?????????? ? ????? ????? ? ????? ??????.

8. ???????, ??????????? ??????????? ???????, ????????? ???? ????????????? ?????? ? ????? ??????? ????????.

9. ????? ???????????? IP ??????????, ?????????? ???????????, ?????? ???????, ?????????? ????? - ?????.

10. ???? ?????? ???????? ????????? ????????? ?? 4-? ?????? ????: ? ??????????? ???????? SMF, ? ???????????? ???????? MMF ??? SMF+??F.

11. ?????????? ??????? ???????????? ????? ??? ?????????? ??????? ? ????????????? ????????????? ??????? ????????.

????????? ????? ???? ?? ?????:

- 850/1300 ?? - ??? MMF ???????;

- 780/1310/1383/1490/1550/1625/1650 ?? - ??? SMF ???????.

????? ??????????? ?????????????? MT9083A/B/C ACCESS Master:

1. ???????? ? ?????:

- ??? ????????? ??????: 270 ? 165 ? 61 ??, 2,2 ?? (? ?????????????);

- ? ???????? ???????: 284 ? 200 ? 77 ??, 2,9 ?? (? ?????????????).

2. ?????: TFT LCD ? ?????????? 6,5” (640 ? 480, ? ??????????, ??????????????????).

3. USB-?????????: USB 1.1 (Type "A" ??? ??????????? USB-???????????? ? ?????????????, Type "B" ??? ??????????? ????????????? ? ??).

4. ???????? ??????:

- ?????????? (440??, ?????????? ?? 1000 ?????????????);

- ??????? (?? 30000 ????????????? ?? ?????? 512 ??).

5. ???????:

- ?? ????????? ??????????? ???? 12?;

- ?? ???? ??????????? ???? 100 ~ 240 ?, ? ????????? 90 ~ 264?, 50/60 ??.

6. *?????????????? ???????: Li-ion, ????? ?????????? ?????? ?? 8 ?????, ????? ??????? ????? 5 ????? (??? ??????????? ?????????????).

7. ????????????????:

- ????????? ???????? ???????? ?????????, ???? ???????????, ???? ? ??????? ????????????? ??????? ?? ?????????? ???????

(???????? ????????????? ?? 1 ?? 99 ?????);

- ?????????????? ?????????, ???? ?????????? ????? ???????????? ????? ????? ?????????? ????????? (???????? ????????????? ?? 1 ?? 99 ?????).

8. ??????? ?? ???????????? ???: 0,13/0,33/0,65/1,3/3,25/6,5/13 ??/???????.

9. ?????????? ???????????: ???????????????? ? ????????? ?? 1,400000 ?? 1,699999 ? ????? 0,000001.

10. ??????? ????????? ??????????: ????????, ????, ???????, ???, ????.

11. ???????? ?????: ??????????, ?????????? ?????????, ???????????? ?????????, ???????????, ????????, ???????????, ?????????, ?????????????, ???????, ?????????, ????????.

12. **?????????? ????? ?????????:

- ????????: 5001;

- ??? ??????? ??????????: 20001 ??? 25001.

13. ***?????????? ???????: 5 ?? (???????????).

14. ??????????? ????????? ?????????:

- ??????????? ???????: ±2??;

- ???????????? ???????: ±4??.

15. ??????????? ????????? ??????????: ±1? ±3 ? ????? ?????????? ?????? ? 10-5 ± ?????????? ????? ??????? ????????? (??? ????? ?????????? ?????????? ???????????? ????????????).

16. ???????? ?? ???????????:

- ??????????? ??????: 0,5/1/2,5/5/10/25/50/100/200 ?? (?? ??????????? 780 ??: 0,5/1/2,5 ??);

- ???????????? ??????: 0,5/1/2,5/5/10/25/50/100 ??.

17. ?????? ?????????:

- ??????????? ???????????: ???????????? ??????/????? ??????, ?????? ??????, ????? ???????;

- ????????????: ????????????? ??? ????????? ?????????? ???????;

- ?????? ? ???????????? ?????: ????????????????????, ???????????? ?? ?????? ??????? ????;

- ???????? ?????: ???????????????????? ???????? ????? (CW, 270 Hz, 1 kHz, 2 kHz ???.);

- ????? ??? ???????????? ?????? (?????): ?????????? ???????? ? ???????? ?????????;

- ?????????? ????????;

- ??????? ???????? ????? (?????): ???????? ???????? ????? ??? ???????? ???????.

18. ?????? ?????????????:

- ???????????? ? ?????? ??? ???? ??????, ?????????? ???????????? ? ???? ???????;

- ???????????????? ????????????? ??????? ????????? (PASS/FAIL- ?????/?? ?????):

- ?????? ????????? ? ?????? ??????????: ?? 0,01 ?? 9,99 dB (? ????? 0,01 dB);

- ?????????? ?????????: ?? 20,0 ?? 60,0 dB (? ????? 0,1 dB);

- ?????/????? ???????: ?? 1 ?? 99 dB (? ????? 1 dB);

- ???????????? ???-?? ???????????? ???????: ?? 99.

- ??????????? ????????????.

19. ?????? ?????????????: SOR, Telcordia SR-4731 (?????? 2).

20. ?????????????? ???????:

- ****?????? ? ???????? ??????? ????? ?????? 0,15 ???.;

- ???????????? ???????????? ??????? ?? ??????? ???????;

- ?????? ?????? ??????: ?????? ????? 2 ???????, dB/km, 2 ????? LSA, ?????? ??????????, ORL;

- ????? ??????????: ?? ??????? (1– 3600 ??????);

- ???????? ???????????: ?????????????? ???????? ???????? ??????????? ?????? ? ???????;

- ????????? ?????????????.

21. ??????? ????????????:

- ??????? ???????????? ? ?????????: 0 ?? +40C,

- ???????????? ? ????????? ????????: –20 ?? +60C,

- ????????: ????????????? ????????? MIL-T-28800E Class 3;

- ??????????????????: MIL-T-28800E Class 2;

- ????????????????: IP51 (IEC 60529), JIS C 0920 TYPE II.

??????????:

*???????? ????????, ??? ??????????? ?????????, ??? 25°?, ???????????????? ????????? ?? ????? 6 ?????.

**?????????? ????? ??????? ?? ????????? ????????? ?????????.

***????? 780 ??.

****??? ??????????? ??????????. ????? ??????? 062, 068 – 1 ??????? ??? ?????.

??????

??? ??????? ?? ???? ??????.