?

# ???????? ?????????????? ??????? (UPS 103004263-5591 ) Eaton5110 1000



1000??,600??, V=178-275?

???????: ??? ????????
**????:**

??????? ?????? ?? ????? ??????

??????????????: EATON

????????

? ???????? ?????? ????? ???????????? ????? ?????????? ???????? ? ???????????? ???????????. ????????? ? ?????? ??????????? ????????????, ????????????? ? ?????? ????????????? ?????????? ?????? ?????, ????????? ??? Powerware 5110 ???????? ????? ???????????????, ???????????? ??? ?????? ??????? ?????????? ? ??????? ???????. ??? Powerware 5110 ?? ?????? ??????????? ???????????????? ???????????? ? ?????? ??????? ?????????? ??????????, ?? ? ????????????? ??????????, ??????????? ?????? ??????? ?????????? ?? ???? ?? ?????? ????????? ??????? ? ???????????????. ????? ???? ????????? ????????? ? ???, ??? ???? ?????????? ?? ???????? ??? ?????????? ?????????? ??????????, ????????????? ????? ?????????? ??????????? ???????????? Powerware ??? ?????????? ??????. ??? 5110 ???????????? ? ??????? ???????????? ???????????, ??????? USB, ????? ???????? IEC-IEC ??? ??????????? ???????? ? ?????????? ??????? RJ 11 ??? ?????? ?????????? ????? ? ????? DSL.

**??????????? ????????????**

???????? 1000 ??

??? ???????  103004263-5591

???????? (?? /??) 1000 /600

????????, ?*?*? (??)  87*384*270

????? (??)  12

??????? ??????  IEC320 /10A

???????? ???????

4*IEC320 10A

+ 4 IEC320 10A ?????? ? ???????

?? ?????

???????? ????? ??????????????

5 ???. ??? ?????? ????????

15 ???. ??? ???????? 50%

???????? ????????

??????????? ??????????? ? ?????? USB

?????? RJ 11

???????????????? ??????????????

??????????? ??????? ?????????? 230 ? ??????????? ????

???????? ???????? ?????????? 178 - 275 ? ??????????? ????

??????? ??????? 50 /60 ??, ?????????????? ?????

??????????? ????????

??????????

230 ? ??????????? ????

??????????? ?????????

??????????

230 ? +/- 10%

?????????? ??????????

130%+ / - 10%, ??????????? ??????????

105%, ?????????? ????? 5 ???.

??? 95%, ?????????? ?????

????????? ????????????

?????????? ??? ???., ??? ???????? ?? ???????, ??????????

??????????? ????????????????

?????

USB

??????? ??????

??????? ??????????? 0°C — +40°C

?????? < 3000 ?

??????? ???? < 40 ?? ?? ?????????? 1 ?????

?????????

?????????? CE

**????? ????????????? ??????? (???.)**

**????????  1000 ??**

50 ??  80

100 ??  60

150 ??  40

200 ??  25

250 ??  20

300 ??  17

350 ?? 14

400 ?? 12

450 ?? 10

500 ?? 8

550 ?? 6

600 ?? 5

**??????**

??? ??????? ?? ???? ??????.