?

???????? ?????????????? ??????? (UPS 103004261-5591) Eaton5110 500



500?A,300??,V=178-275?

???????: ??? ????????
????:

??????? ?????? ?? ????? ??????

??????????????: EATON

????????

? ???????? ?????? ????? ???????????? ????? ?????????? ???????? ? ???????????? ???????????. ????????? ? ?????? ??????????? ????????????, ????????????? ? ?????? ????????????? ?????????? ?????? ?????, ????????? ??? Powerware 5110 ???????? ????? ???????????????, ???????????? ??? ?????? ??????? ?????????? ? ??????? ???????. ??? Powerware 5110 ?? ?????? ??????????? ???????????????? ???????????? ? ?????? ??????? ?????????? ??????????, ?? ? ????????????? ??????????, ??????????? ?????? ??????? ?????????? ?? ???? ?? ?????? ????????? ??????? ? ???????????????. ????? ???? ????????? ????????? ? ???, ??? ???? ?????????? ?? ???????? ??? ?????????? ?????????? ??????????, ????????????? ????? ?????????? ??????????? ??????????? Powerware ??? ?????????? ??????. ??? 5110 ???????????? ? ??????? ???????????? ???????????, ??????? USB, ????? ???????? IEC-IEC ??? ??????????? ???????? ? ?????????? ??????? RJ 11 ??? ?????? ?????????? ????? ? ????? DSL.

??????????? ????????????

???????? 500 ??

??? ??????? 103004261-5591

???????? (?? /??) 500 /300

????????, ?*?*? (??) 87*260*270

????? (??) 6

??????? ?????? IEC320 /10A

???????? ???????

4*IEC320 10A

+ 4 IEC320 10A ?????? ? ???????

?? ?????

???????? ????? ??????????????

3 ???. ??? ?????? ????????

8 ???. ??? ???????? 50%

???????? ????????

2 ?????? IEC - IEC

??????????? ??????????? ? ?????? USB

?????? RJ 11

???????????????? ??????????????

??????????? ??????? ?????????? 230 ? ??????????? ????

???????? ???????? ?????????? 178 - 275 ? ??????????? ????

??????? ??????? 50 /60 ??, ?????????????? ?????

??????????? ????????

??????????

230 ? ??????????? ????

??????????? ?????????

??????????

230 ? +/- 10%

?????????? ??????????

130%+ / - 10%, ??????????? ??????????

105%, ?????????? ????? 5 ???.

??? 95%, ?????????? ?????

????????? ????????????

?????????? ??? ???., ??? ???????? ?? ???????, ??????????

??????????? ????????????????

?????

USB

??????? ??????

??????? ??????????? 0°C — +40°C

?????? < 3000 ?

??????? ???? < 40 ?? ?? ?????????? 1 ?????

?????????

?????????? CE

????? ?????????????? ??????? (???.)

???????? 500 ??

100 ?? 17

150 ?? 10

200 ?? 6

250 ?? 4

300 ?? 3

??????

??? ??????? ?? ???? ??????.