?

???????? ?????????????? ??????? (UPS 103003270-6591) EATON 5115RM 750



750??,500?? ,V=220-240?

???????: ??? ????????
????:

??????? ?????? ?? ????? ??????

??????????????: EATON

????????

??????????? ????????????

???????? 750 ??

??? ??????? 103003270-6591 10

???????? (?? /??) 750 /500

????????, ?*?*? (??) 440*580*45

????? (??) 15

??????? ?????? IEC320 /10A

???????? ??????? 4*IEC320 /10A

???????? ????? ?????????????? (??? ?????? ????????)

(??? ???????? 50%)

6 ???.

17 ???.

???????????????? ??????????????

??????????? ??????? ?????????? 220 /230 /240 ? ??????????? ????

???????? ???????? ?????????? ± 20% ?? ????????

??????? ??????? 50 /60 ??, ?????????????? ?????

??????????? ???????? ?????????? 220 /230 /240 ? ??????????? ????

??????????? ????????? ?????????? -10% /+ 6% ?? ?????????? ???????????? ??????????

?????????? ?????????? 110% — 3 ???.; 150% — 10 ??????

??? 95%

????????? ????????????

?????????? ??? ???., ??? ???????? ?? ???????, ??????????, ????????? ??????????????

??????????? ???????????????? ????? RS232 /USB ? X-slot

????????????? ?????????? ??????? SNMP

??????? ??????

??????? ??????????? 0°C — +40°C

??????????? ???????? -15°C — +55°C

??????

??????? ????

?????????

?????????? CE

???????????? IEC 62040 -1-1 ? UL 1778

EMC IEC 62040 -2, EN 6100 -3 -2

????? ????????????? ??????? (???.)

???????? (??/??) 500 ?? 750 ??

200 /128 38

300 /192 27

500 /320 14

600 /400 9

750 /500 6

??????

??? ??????? ?? ???? ??????.