?

???????? ?????????????? ??????? (UPS 103003276-6591) EATON 5115RM 1500



1500 ??,1000??,V=220-240?

???????: ??? ????????
????:

??????? ?????? ?? ????? ??????

??????????????: EATON

????????

?????????? ????????????

???????? 1500 ??

??? ??????? 103003276-6591

???????? (?? /??) 1500 /1000

????????, ?*?*? (??) 440*580*45

????? (??) 19

??????? ?????? IEC320 /10A

???????? ??????? 4*IEC320 /10A

???????? ????? ?????????????? (??? ?????? ????????)

(??? ???????? 50%)

5 ???.

15 ???.

???????????????? ??????????????

??????????? ??????? ?????????? 220 /230 /240 ? ??????????? ????

???????? ???????? ?????????? ± 20% ?? ????????

??????? ??????? 50 /60 ??, ?????????????? ?????

??????????? ???????? ?????????? 220 /230 /240 ? ??????????? ????

??????????? ????????? ?????????? -10% /+ 6% ?? ?????????? ???????????? ??????????

?????????? ?????????? 110% — 3 ???.; 150% — 10 ??????

??? 95%

????????? ???????????

?????????? ??? ???., ??? ???????? ?? ???????, ??????????, ????????? ?????????????

??????????? ???????????????? ????? RS232 /USB ? X-slot

????????????? ?????????? ??????? SNMP

??????? ??????

??????? ??????????? 0°C — +40°C

??????????? ???????? -15°C — +55°C

?????? < 3000 ?

??????? ???? < 40 ?? ?? ?????????? 1 ?????

?????????

?????????? CE

???????????? IEC 62040 -1-1 ? UL 1778

EMC IEC 62040 -2, EN 6100 -3 -2

????? ????????????? ??????? (???.)

???????? (??/??) 1500 ??

200 /128 76

300 /192 58

500 /320 28

600 /400 19

750 /500 14

900 /600 10

1000 /670 8

1200 /800 6

1500 /1000 5

??????

??? ??????? ?? ???? ??????.