?

# ???????? ????????????? ??????? (UPS 103006592-6591 ) Eaton 5130 2500



2500??,2250??,V=160-294?

???????: ??? ????????
**????:**

??????? ?????? ?? ????? ??????

?????????????: EATON

????????

??????? ?????????:

??????????? ??????????: 230 ?

???????? ???????? ?????????? ??? ???????? ?? ??????? :160 - 294 ? (??? ???????? PF = 0.7)

???????? ???????:47-70 ??

???????? ?????????:

???????? Power Factor:0.9

???????????? ????????? ?????????? ??? ?????? ?? ????:184-265 ?

???????????? ????????? ?????????? ??? ?????? ?? ???????:-10%, +6%

??? :90% ??? ?????? ?? ????

????? ??????:3:1

????????????:

???? RS-232:????

???? USB:???? (HID)

«????? ????????»:????

???? ??? ?????????????? ????: ???? (MS-c???)

??????? (?????):86.2x 441 x 509 ??

????? 33,8

????? ??????????????

?????????? 13 ??????????? ??? ??????????? ??????? ???

????????? ???????-????????????? ???

??????????? ?????? ???????????????? ??????? ??? ???????

????? ???????? ?? ??????? ?????????? 1- 4 ??.

ROO /RPO ????????? ????????? /??????????

?????? ??? ??????? ? ?????? /

????? ??? ????????? ?????????

? ????????? ?? ????? ????????

??????? ??????????????

??????????? ?????????? 230 ? ??????????? ????

???????? ??????????

160-294 ? (??????? ? ?????? ?????? ????? ????

???????????????? ?????????????)

??????? 50 /60 ??

???????? ???????

47 - 70 ?? ??? ????? ? ???????? 50 ??

56,5 - 70 ?? ??? ????? ? ???????? 60 ??

??????????? ????????

?????????????? ????????????

??? ?????? ????????? ???

700 - 2000 ??: 10 A

3000 ??: 16 A

???????? ??????????????

??????????? ???????? 0,9

???????? ??????????

??? ?????? ?? ????

184 - 265 ? ??????????? ????

???????? ?????????? ???

?????? ?? ???????

-10% — +6% ?? ????????

??? > 94%, ?????????? ?????

?????? ??? ??????????? ???????????? ???????????? ????

?????-?????? 3:1

???????? ???????? ??? ?????????? ?????????????? ????????

**??????**

??? ??????? ?? ???? ??????.